







































MT65 Beluga II Android мобильный компьютер

# **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

## Прочная конструкция.

Прочный корпус Beluga II герметизирован по стандартам IP65 для защиты от пыли и влаги и выдерживает падение на бетон с высоты 1.2 м.

## Увеличенный срок службы батареи.

Beluga II обеспечивает до 10 часов автономной работы на ходу.

# Превосходная производительность чтения штрих-кодов.

Вооруженный технологией пятого поколения UIMG от Newland, MT65 может декодировать загрязненные и морщинистые штрих-коды с легкостью.

## Расширенная конфигурация.

Дополнительные функции Beluga II, включая средства защиты приложений и администрирования, направлены на обеспечение безопасности данных Android.

# Различные функциональные возможности.

MT65 предлагает функции Bluetooth / Dual Band Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц / 4G / 3G / GPS / камера для удовлетворения различных потребностей использования.

## Аксессуары.

Для вашего удобства, МТ65 может быть использован с пистолетной рукояткой и зарядной подставкой.

## Текущие модели.

MT6550-1W (1D Laser) MT6550-3W (1D CCD) MT6550-4W (2D CMOS)





## Сценарии Использования

Логистика • услуги экспресс-доставки • управление складами • розничные сети • здравоохранение • производство • чтение счетчиков электроэнергии • подсчет запасов и другие.

Производи-	Процессор	1.3GHz четырехъядерный 64-битный процессор		
тельность	Операционная система	Android 5.1 (64-разрядная версия)		
	Память	1ГБ RAM, 8Г6 ROM		
	Интерфейс	Micro USB 2.0, Поддерживается зарядка аккумулятора через USB		
Физические	Размеры	166(L) ×73(W) ×26(H) мм		
свойства	Bec	330г (включая батарею)		
	Дисплей	4"WVGA (800×480) емкостный сенсорный экран		
	Клавиатура	30 клавиш (включая боковые клавиши) с подсветкой		
	Уведомления	Вибратор, динамик и многоцветные светодиоды		
	Аккумулятор	3,7B, 3700 mA4		
	Ожидаемый срок службы батареи	10 часов		
	Зарядка	4.5-5 часов (зарядка через адаптер переменного тока)		
	Камера	8 мегапикселей, автофокус, светодиодный фонарик		
	GPS	GPS		
	Слот расширения	Micro SD card (макс. 32Гб) слот		
	АС Адаптер	Выход: DC5V, 2.0A Входной сигнал: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60 Гц		
Условия эксплуатации	Операционная темп.	-20°C до 50°C (-4°F до 122°F)		
	Температура хранения	-30°С до 70 °С (-22°F до 158°F)		
	Влажность	5% до 95% (без конденсации)		
	Статический разряд	± 15 кВ (Выброс воздуха), ± 8 кВ (прямой разряд)		
	Тест на падение	1.2м падения на бетон (6 сторон)		
	Герметизация	IP65		
Штрих-коды	1D	ССD (≥4мил)	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13,	
		Лазер (≥4мил)	ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14,	
			Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25,	
			Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11,	
			Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar.	
	2D	CMOS (≥5мил) Лазер	Bce основные 1D символики, PDF417, QR Code, Data Matrix, т.д	
RFID	13.56 МГц RFID		ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693	
Сетевые подключения	WLAN RADIO		IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4ГГц and 5ГГц	
	WWAN RADIO	2G	GSM/GPRS/EDGE: B2, B3, B5, B8 (850/900/1800/1900МГц)	
		3G	WCDMA(B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A	
			(BC0); TD-SCDMA(B34, B39)	
		4G	TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B3, B7, B20)	
	WPAN RADIO		Bluetooth 4.0 LE	
Аксессуары	Зарядная подставка, аккумулятор, AC адаптер, кабель, ремешок на запястье, плечевой ремень, рукоятка.			

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия: V2.0

Для получения полного списка всех поддерживаемых символик штрих-кода, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

## Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33 info@newland-id.com newland-id.com

## D-A-C-H

+49 (6) 182 82916-16 info@newland-id.de

## Benelux

+31 (0) 345 87 00 33 benelux@newland-id.com

# Italy

+39 (0) 342 0562227 italy@newland-id.com

# **United Kingdom** +44 (0) 1442 212020

sales@newland-id.co.uk

## South Africa

Gauteng: +27 (0) 11 553 8010 Cape Town: +27 (0) 21 9140819 info@newland-id.co.za

## Turkey

+90 (0) 544 538 40 49 turkey@newland-id.com

#### France

+39 (0) 345 8804096 france@newland-id.com

## Ibérica

+34 (0) 93 303 74 66 info@newland-id.es

## Nordic & Baltic

+46 (0) 70 88 47 767 nordic@newland-id.com

#### Russia

+31 (0) 345 87 00 33 russia@newland-id.com

## Middle East

+39 (0) 345 8804096 middleeast@newland-id.com

#### Iran

+90 (0) 544 538 40 49 iran@newland-id.com